

Kód P150 – Pájecí stanice ZD-8962



Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Teplotně řízená pájecí stanice s nastavitelným teplotním rozsahem od 160°C do 480°C.
- Dvouřádkový LED displej současně zobrazuje nastavení teploty a aktuální teplotu.
- Integrovaná koncovka a topné těleso, které je plug-and-play a snadno vyměnitelné.
- Rychle se zahřívá a dokáže roztavit cín během 8 sekund.
- Lesklá povrchová úprava příjemná na pohled.
- Kompaktní a lehká páječka se silikonovým kabelem.
- Při nečinnosti po dobu 5 minut přejde do pohotovostního režimu s teplotou pohotovostního režimu 200 °C. Vyjměte žehličku ze stojanu a znovu ji aktivujte.
- Jednodušší způsob, jak dosáhnout převodu °C/°F pomocí tlačítka °C/°F.
- Tlačítko CH: tlačítko předvolby pro nastavení teploty. Podržte tlačítko CH po dobu 2 sekund, dokud nastavení teploty nezačne blikat. Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro přednastavení teploty. Nakonec znovu stiskněte tlačítko CH pro potvrzení.
- Kalibrace teploty: stiskněte a podržte tlačítko °C/°F po dobu 3 s pro vstup do režimu kalibrace teploty. Může být kalibrován proporcionálně: pokud je teplota příliš vysoká, stiskněte tlačítko „-“; pokud je teplota příliš nízká, stiskněte tlačítko „+“.

Specifikace:

- Topné těleso: vysoce kvalitní potažené topné těleso, 160 °C-480 °C (320 °F-896 °F)
- Vstupní napětí: AC 220-240 V, 50Hz
- Výstupní napětí: 20 V
- Výkon: 70 W

Návod:

- Vybalte pájecí stanici a zkontrolujte všechny díly. Poškozené díly se nesmí uvádět do provozu.
- Nainstalujte stojan na páječku a namočte čisticí houbu do vody.
- Vložte páječku do stojanu.
- Umístěte pájecí stanici na pevný a suchý povrch
- Zapojte pájecí stanici a zapněte ji (I=ON/O=OFF).
- Nastavte tlačítka teploty "▲" a "▼" její požadovanou velikost.
- Otestujte teplotu dotykem hrotu páječky pájkou. Pokud se pájka snadno roztaví, můžete začít pájet.
- Pociňte horký železný hrot pájku; otřete přebytečnou pájku vlhkou čisticí houbou.
- Zahřejte pájecí bod páječky a přidejte pájku.
- Počkejte, až pájka vychladne.
- Po každém pájení očistěte hrot mokrou houbičkou.
- Po dokončení práce vložte páječku zpět do stojanu, aby vychladla, a vypněte pájecí stanici.
- Pro větší pájecí body nastavte vyšší teplotu, aby se pájení lépe provádělo.
- Snižte teplotu během přestávek, což šetří energii a prodlužuje životnost pájecího hrotu.
- Nepilujte pájecí hrot, jinak by se poškodil.
- Pájku vždy pokládejte do stojanu, když se zahřívá nebo během přestávek.
- Používejte pouze speciální pájku pro elektroniku. Kyselá pájka může poškodit hrot nebo předmět.
- Před čištěním předmět vždy odpojte ze sítě. Odšroubování krytu není povoleno.

- Obratíte se na odborníka s žádostí o výměnu kabelu nebo servis.
- **VAROVÁNÍ** - Pokud se toto nářadí nepoužívá, musí být umístěno na stojanu
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Varování:

Věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním poznámkám, abyste předešli poruchám, škodám nebo zraněním:

- Při prvním použití může páječka produkovat kouř, jedná se pouze o vypalování maziva používaného při výrobě. Není škodlivý pro produkt ani uživatele.
- Tato položka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce týkající se použití této položky.
- Uchovávejte předmět nebo jeho obalové materiály mimo dosah dětí.
- Nenechávejte předmět bez dozoru, když je zapnutý. Během používání držte děti mimo dosah.
- Nepoužívejte jej, pokud byl předmět nebo jeho napájecí kabel poškozen.
- Neved'te napájecí kabel kolem ostrých hran nebo přes horké povrchy.
- Buďte varování před popálením: nedotýkejte se kovové části žehličky, když je v provozu, protože její teplota bude poměrně vysoká.
- Při používání páječky kolem hořlavých materiálů buďte zvláště opatrní.
- Umístěte pájecí stanici na pevný, rovný povrch.
- Při pájení mohou unikat škodlivé výpary. Pracujte pouze na dobře větraných místech.
- Chraňte své oči a tělo před stříkající horkou pájkou nošením vhodných ochranných pomůcek.
- Pokud předmět nepoužíváte nebo před čištěním, vypněte jej a odpojte ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte zástrčku.
- Před čištěním nebo skladováním nechte předmět vychladnout.
- Nepoužívejte výrobek venku.
- Neponořujte předmět do kapalin jakéhokoli druhu. Nepoužívejte předmět k zahřívání plastů nebo kapalin.
- Položku nerozebírejte ani se ji nepokoušejte sami opravit. Neobsahuje pro vás opravitelné díly.

Údržba a čištění:

Vnější plášť páječky nebo stanice lze čistit vlhkým hadříkem s malým množstvím tekutého čisticího prostředku. Nikdy neponořujte předmět do kapaliny a nedovolte, aby se jakákoli kapalina dostala do krytu stanice. K čištění krytu nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.